



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 07:31

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/bistabilny-przekaznik-1p-230v-ac-ff-bis-412i-p-29855.html>



Bistabilny przekaźnik 1P 230V AC F&F BIS-412i

Cena internetowa brutto	112,83 PLN
Cena internetowa netto	91,73 PLN
Cena detaliczna	125,80 PLN
Dostępność	Mała ilość
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	8150-1
Kod producenta	BIS-412i 230V
Kod EAN	5908312598343
Producent	F&F
Negocjacja	tak

Opis produktu

GRUPOWY (hotelowy) BIS-412i - na szynę 35mm.

Z wejściami sterującymi ZAŁĄCZ WSZYSTKO i WYŁĄCZ WSZYSTKO

Wersja przekaźnika „i” jest ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak: świetlówki LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze itp.

Przeznaczenie:

Elektroniczny bistabilny przekaźnik impulsowy BIS- 412 przeznaczony jest do pracy w układzie grupowym. Pojedynczy przekaźnik pozwala na załączenie i wyłączenie sterowanego odbiornika po każdorazowym impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem przycisku chwilowego (dzwonkowego) sterowania lokalnego. Układ grupowy pozwala na wyłączenie lub włączenie przyciskami sterowania centralnego wszystkich odbiorników podłączonych do poszczególnych przekaźników.

Działanie:

Sterowanie lokalne

Załączenie odbiornika następuje po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem jednego, dowolnego przycisku chwilowego z grupy sterowania lokalnego. Styk przekaźnika przełączany jest w pozycję 7-10. Po następnym impulsie nastąpi wyłączenie odbiornika (styk powraca do pozycji 7-12).

Sterowanie centralne

WYŁĄCZ WSZYSTKIE - po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem przycisku chwilowego nastąpi wyłączenie wszystkich odbiorników (bez względu na ich stan - wyłączenia czy załączenia) sterowanych indywidualnie poszczególnymi przekaźnikami. Styk w każdym przekaźniku zostanie przełączony w pozycję 7-12.

ZAŁĄCZ WSZYSTKIE - po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem przycisku chwilowego nastąpi włączenie wszystkich odbiorników (bez względu na ich stan - wyłączenia czy załączenia) sterowanych indywidualnie poszczególnymi przekaźnikami. Styk w każdym przekaźniku zostanie przełączony w pozycję 7-10.

UWAGA!

BIS- 412i 230V może współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.

Dane techniczne:



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

zasilanie BIS-412i 230V	230V AC
prąd obciążenia	<16A
styk	separowany 1P
prąd impulsu sterującego	<1mA
opóźnienie zadziałania	0,2sek
sygnalizacja zasilania	LED zielona
sygnalizacja załączenia styku	LED czerwona
pobór mocy	0,8W
temperatury pracy	-25÷ 50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
wymiary	1 moduł (18mm)
montaż	na szynie 35mm