



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 23:30

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/czujnik-ruchu-mon-mi-fala-230v-ac-elgo-ems-110-p-29707.html>



Czujnik ruchu mon mi-fala 230V AC Elgo EMS-110

Cena internetowa brutto	95,00 PLN
Cena internetowa netto	77,24 PLN
Dostępność	Mała ilość
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	EL-9856
Kod producenta	CR-EMS110-10
Kod EAN	3452001403002
Producent	ELGO
Negocjacja	tak

Opis produktu

Cechy charakterystyczne

- stopień ochrony: IP 20
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
- zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz
- wysyłanie fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości (5,8GHz) i wykrywanie zmian w ich echu oraz o zintegrowanym obwodzie
- wykrywanie i reakcja na ruch nawet za cienkimi ścianami, drzwiami i przez szklane szyby, czego efektem jest szybko włączające się oświetlenie
- uzyskanie znacznych oszczędności energii elektrycznej, zużywanej do oświetlenia
- zakres detekcji ruchu: 30°/150°
- sensor DIM, wyjście sterujące 1-10V
- regulacja poziomu ściemniania
- praca zarówno w czasie dnia, jak i w nocy (tryb zmierzchowy)
- obudowa: z tworzywa sztucznego
- rodzaj przyłącza: przewody podłączeniowe o przekroju 0,5 ÷ 2,5mm²
- wersja kolorystyczna: biała
- dioda sygnalizacyjna
- montaż: w oprawach oświetleniowych lub jako odrębne urządzenie w instalacjach oświetleniowych we wnętrzach, ścienny lub sufitowy
- zalecana wysokość instalacji: 1,5 ÷ 3,5m
- zastosowanie: do sterowania oświetleniem klatek schodowych, korytarzy, garaży, czy pomieszczeń gospodarczych i sanitarnych, zwłaszcza w budynkach użyteczności publicznej

Zakresy regulacji

- Regulacja czujnika zmierzchowego
- Poziom natężenia światła, przy którym czujnik ma załączać oprawę ustawiamy za pomocą przewodów DIP.

Dostępne są poniższe ustawienia:

- I - wyłączony (czujnik ruchu zawsze działa)
- II - 50 lux
- III - 10 lux
- IV - 2 lux (działa tylko kiedy jest ciemno)

Regulacja czasu działania 10%-50% (corridor function)



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

- Jest to okres czasu, który możemy ustawić, aby utrzymać na niskim poziomie wyjściowym obniżony poziom światła, zanim oprawa zostanie całkowicie wyłączona po dłuższej nieobecności osób w strefie działania czujnika

Regulacja poziomu świecenia

- Jest to wartość poziomu światłości, dla przyciemnionego światła (w czasie trwania funkcji korytarzowej), którą chcemy mieć po czasie braku ruchu w polu detekcji czujnika.

Regulacja czasu działania 100%

- Ta funkcja określa czas pracy oprawy na poziomie 100% po detekcji ruchu i jest ustawiana za pomocą przełączników DIP w czujniku.

Regulacja strefy działania

- Czułość czujnika określa efektywny zakres pracy detektora ruchu i jest ustawiana za pomocą przełączników DIP w czujniku. Należy pamiętać, że zmniejszenie czułości to także zawężenie zakresu wykrywania ruchu.