



**INTER-LUMEN Sp.J.**  
91-328 Łódź  
Polna 14/16  
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 19:22

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/przekaznik-czasowy-pcr-513-230v16a-ff-th35-p-22063.html>



## Przełącznik czasowy PCR-513 230V~16A F&F TH35

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Cena internetowa brutto | <b>126,12 PLN</b>        |
| Cena internetowa netto  | <b>102,54 PLN</b>        |
| Cena detaliczna         | <b>127,13 PLN</b>        |
| Dostępność              | <b>Brak na magazynie</b> |
| Czas wysyłki            | <b>Brak.</b>             |
| <b>Nasz symbol</b>      | <b>5793-</b>             |
| Kod producenta          | <b>PCR-513</b>           |
| Kod EAN                 | <b>5908312595441</b>     |
| PKWiU                   | <b>27.12.22.0</b>        |
| Producent               | <b>F&amp;F</b>           |
| Negocjacja              | <b>tak</b>               |
| » Trzonek               | <b>TH35</b>              |

### Opis produktu

## Przełącznik czasowy PCR-513

### Opis produktu

Funkcja: **opóźnione załączenie**  
Napięcie zasilania: **230 V AC**  
Montaż: **na szynie 35 mm**

Przełączniki czasowe służą **do sterowania czasowego** w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp).

### Zasada działania czasowego przełącznika PCR-513

Po podaniu napięcia zasilającego styk pozostaje w pozycji 11-10 i następuje **odmierzanie nastawionego czasu pracy**. Po odmierzeniu czasu następuje przełączenie styku w pozycję 11-12. Ponowna realizacja trybu pracy przełącznika możliwa jest po odłączeniu napięcia zasilającego i ponownym jego załączeniu.

#### Uwaga!

- \* Przy włączonym zasilaniu układ nie reaguje na **zmianę nastaw zakresu czasowego**.
- \* Praca z nowo ustawionym **zakresem czasu** następuje po wyłączeniu i powtórny włączeniu zasilania.
- \* Przy włączonym zasilaniu w ustawionym zakresie czasowym możliwa jest **płynna regulacja czasu** w zakresie wartości nastawy czasu.

### Zakresy czasowe



**INTER-LUMEN Sp.J.**  
91-328 Łódź  
Polna 14/16  
Tel. 42 611-64-17,19

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 0,1s: | 0,1÷1,2 sek.               |
| 1s:   | 1÷12 sek.                  |
| 10s:  | 10÷120 sek.                |
| 1m:   | 1÷12 min.                  |
| 10m:  | 10÷120 min.                |
| 2h:   | 2÷24 godz.                 |
| 1d:   | 1÷12 dni (24÷288<br>godz.) |
| 2d:   | 2÷24 dni (48÷576<br>godz.) |

**ON** - przy włączonym zasilaniu powoduje trwałe załączenie styku w pozycji 11-12.

**OFF** - przy włączonym zasilaniu powoduje trwałe załączenie styku w pozycji 11-10.

» Trzonek: **TH35**