



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 30-04-2024 11:32

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/bistabilny-przekaznik-1p-230v-ac-ff-bis-411-2z-p-26667.html>



Bistabilny przekaźnik 1P 230V AC F&F BIS-411 2z

Cena internetowa brutto	123,44 PLN
Cena internetowa netto	100,36 PLN
Cena detaliczna	127,46 PLN
Dostępność	Mała ilość
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	8149-1
Kod producenta	BIS-411 230V 2Z AC
Kod EAN	5908312594567
PKWiU	27.12.24.0
Producent	F&F
Negocjacja	tak

Opis produktu

BIS-411 2Z 2 styki zwierne.

Na szynę 35 mm.

Przeznaczenie

Elektroniczny bistabilny przekaźnik impulsowy umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących.

Działanie

Załączenie odbiorników następuje po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem dowolnego przycisku chwilowego (dzwonkowego) podłączonego do przekaźnika. Wyłączenie odbiorników nastąpi po następnym impulsie.

Przekaźnik nie posiada "pamięci" pozycji styku, tzn., w przypadku zaniku napięcia zasilania i jego ponownym powrocie styk przekaźnika zostanie ustawiony w stan wyłączenia. Uniemożliwia to samoczynne załączenie sterowanych odbiorników bez nadzoru po długotrwałym zaniku napięcia zasilania.

UWAGA!

BIS- 411 2Z 230V może współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.

UWAGA!

BIS-411 2Z 24V nie może współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.

Dane techniczne

zasilanie BIS-411 2Z 230V	230V AC
prąd obciążenia	2x[<8A]
styk	separowany 2Z



INTER-LUMEN Sp.J.

91-328 Łódź

Polna 14/16

Tel. 42 611-64-17,19

prąd impulsu sterującego	<1mA
opóźnienie zadziałania	0,1÷0,2s
sygnalizacja zasilania	LED zielona
sygnalizacja załączenia styku	LED czerwona
pobór mocy	0,8W
temperatura pracy	-25÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
wymiary	1 moduł (18mm)
montaż	na szynie 35mm