



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 01:39

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/bistabilny-przekaznik-1p-230v-ac-ff-bis-412-p-21631.html>



Bistabilny przekaźnik 1P 230V AC F&F BIS-412

Cena internetowa brutto	107,45 PLN
Cena internetowa netto	87,36 PLN
Cena detaliczna	110,15 PLN
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	8150-
Kod producenta	BIS-412 230V
Kod EAN	5908312596226
PKWiU	27.12.24.0
Producent	F&F
Negocjacja	tak

Opis produktu

GRUPOWY (hotelowy) BIS-412 - na szynę 35mm.

Z wejściami sterującymi ZAŁĄCZ WSZYSTKO i WYŁĄCZ WSZYSTKO

Przeznaczenie:

Elektroniczny bistabilny przekaźnik impulsowy BIS- 412 przeznaczony jest do pracy w układzie grupowym. Pojedynczy przekaźnik pozwala na załączenie i wyłączenie sterowanego odbiornika po każdorazowym impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem przycisku chwilowego (dzwonkowego) sterowania lokalnego. Układ grupowy pozwala na wyłączenie lub włączenie przyciskami sterowania centralnego wszystkich odbiorników podłączonych do poszczególnych przekaźników.

Działanie:

Sterowanie lokalne

Załączenie odbiornika następuje po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem jednego, dowolnego przycisku chwilowego z grupy sterowania lokalnego. Styk przekaźnika przełączany jest w pozycję 7-10. Po następnym impulsie nastąpi wyłączenie odbiornika (styk powraca do pozycji 7-12).

Sterowanie centralne

WYŁĄCZ WSZYSTKIE - po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem przycisku chwilowego nastąpi wyłączenie wszystkich odbiorników (bez względu na ich stan - wyłączenia czy załączenia) sterowanych indywidualnie poszczególnymi przekaźnikami. Styk w każdym przekaźniku zostanie przełączony w pozycję 7-12.

ZAŁĄCZ WSZYSTKIE - po impulsie prądu spowodowanym naciśnięciem przycisku chwilowego nastąpi włączenie wszystkich odbiorników (bez względu na ich stan - wyłączenia czy załączenia) sterowanych indywidualnie poszczególnymi przekaźnikami. Styk w każdym przekaźniku zostanie przełączony w pozycję 7-10.

UWAGA!

BIS- 412 230V może współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.

Dane techniczne:

zasilanie BIS-412 230V

230V AC



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

BIS-412 24V	24V AC/DC
prąd obciążenia	<16A
styk	separowany 1P
prąd impulsu sterującego	<1mA
opóźnienie zadziałania	0,2sek
sygnalizacja zasilania	LED zielona
sygnalizacja załączenia styku	LED czerwona
pobór mocy	0,8W
temperatury pracy	-25÷ 50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
wymiary	1 moduł (18mm)
montaż	na szynie 35mm