



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 06:48

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/bistabilny-przekaznik-1p-230v-ac-ff-bis-414-p-22004.html>



Bistabilny przekaźnik 1P 230V AC F&F BIS-414

Cena internetowa brutto	128,85 PLN
Cena internetowa netto	104,76 PLN
Cena detaliczna	133,01 PLN
Dostępność	Mała ilość
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	8146-
Kod producenta	BIS-414
Kod EAN	5908312595755
PKWiU	27.12.24.0
Producent	F&F
Negocjacja	tak

Opis produktu

Przełącznik bistabilny BIS-414 230V

BIS-414-230V

Świecznikowy. Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 2 x 16 A. Na szynę 35 mm. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi.

Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących.

BIS-414 230 V występuje w wersjach:

- BIS-414 230 V - podstawowy model z przekaźnikami 16 A

Działanie

Zasilanie przekaźnika bistabilnego sygnalizowane jest świeceniem zielonej diody U. Przekaźnik świecznikowy posiada dwa oddzielne wyjścia R1 i R2, których załączenie sygnalizowane jest świeceniem czerwonych diod R1 i R2. Stan wyjść wymuszany



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

jest sekwencyjnie za pomocą łącznika chwilowego (dzwonkowego) podłączonego do wejścia sterującego. Po zaniku napięcia zasilania stan styków jest resetowany.

Kolejne naciśnięcia przycisku podłączonego do wejścia sterującego powtarzają sekwencję 0-1-2-3.

UWAGA!

BIS-414 230 V może współpracować z przyciskami podświetlanymi.

Napięcie zasilania	165÷265 V AC
Sterowanie lokalne	TAK
Maksymalny prąd obciążenia AC-1	2 x 16 A
Element wykonawczy	przełącznik
Konfiguracja styków	2 x NO/NC
Separacja styku	TAK
Odporność na prądy udarowe	NIE
Ilość kanałów	2
Funkcjonalność	świecznikowy
Opóźnienie zadziałania	0,1 ÷ 0,2 s
Prąd impulsu sterującego	mniej niż 5 mA
Współpraca z przyciskami podświetlanymi	TAK
Pamięć stanu po zaniku zasilania	NIE
Funkcja załącz na czas	NIE
Dedykowane wejścia sterowania centralnego	NIE
Sterowanie radiowe	NIE
Przyłącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ²
Moment dokręcający	0,4 Nm
Pobór mocy	0,7 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	1 moduł (18 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20