



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 23:30

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/bistabilny-przekaznik-czasowy-230v-ff-bis-413i-p-30188.html>



Bistabilny przekaźnik czasowy 230V F&F BIS-413i

Cena internetowa brutto	126,41 PLN
Cena internetowa netto	102,77 PLN
Cena detaliczna	129,14 PLN
Dostępność	Mała ilość
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	47-02-93
Kod producenta	BIS-413i
Kod EAN	5908312598459
Producent	F&F
Negocjacja	tak

Opis produktu

Z wyłącznikiem czasowym BIS-413i

Przekaźnik bistabilny. Na szynę 35 mm.

Wersja przekaźnika „i” jest ze stykiem przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak: świetlówki LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze itp.

Przeznaczenie

Elektroniczny bistabilny przekaźnik impulsowy BIS-413 jest urządzeniem umożliwiającym załączenie/wyłączenie oświetlenia lub innego urządzenia na zadany okres czasu lub na stałe. Sterowanie pracą urządzenia odbywa się poprzez jeden lub kilka połączonych równolegle wyłączników chwilowych (dzwonkowych).

Działanie

Załączenie zasilania przekaźnika sygnalizowane jest poprzez świecenie zielonej diody LED. Czerwona dioda LED sygnalizuje stan pracy urządzenia.

Wersja 230V:

Krótkie naciśnięcie przycisku chwilowego (dzwonkowego) powoduje załączenie przekaźnika i zamknięcie styku pomiędzy wyjściami 11 i 12. Przekaźnik wyłączy się i otworzy styk 11-12 po upływie zadanego czasu t, lub po ponownym naciśnięciu wyłącznika chwilowego. Stan załączenia przekaźnika na zaprogramowany okres czasu sygnalizowany jest poprzez mruganie czerwonej diody LED.

Długie, trwające minimum 2 sekundy, naciśnięcie przycisku chwilowego powoduje załączenie przekaźnika na stałe, co sygnalizowane jest ciągłym świeceniem czerwonej diody LED. Wyłączenie przekaźnika nastąpi dopiero po ponownym



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

naciśnięciu przycisku chwilowego (lub po zaniku napięcia zasilania).

UWAGA!

BIS-413 230V może współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.

Dane techniczne

zasilanie

BIS-413i 230V	100÷265V AC
styk/prąd obciążenia	
BIS-413 230V	1×NO/NC / <16A
BIS-413 24V	1×NO/NC / <16A
BIS-413i 230V	1×NO / <16 (16A/20ms)
BIS-413i 24V	1×NO / <16 (16A/20ms)
opóźnienie zadziałania	0,1÷0,2s
czas wyłączenia - regulowany	1÷12min.
sygnalizacja zasilania	LED zielona
sygnalizacja zadziałania	LED czerwona
pobór mocy	
stan czuwania	0,15W
stan załączenia	0,6W
temperatura pracy	-25÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
moment dokręcający	0,4Nm
wymiary	1 moduł (18mm)
montaż	na szynie 35mm
stopień ochrony	IP20