




INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 22:52

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/bistabilny-przekaznik-sekwencyj-230v-ff-bis-414i-p-30571.html>



Bistabilny przekaźnik Sekwencyj 230V F&F BIS-414i

Cena internetowa brutto	137,97 PLN
Cena internetowa netto	112,17 PLN
Cena detaliczna	140,74 PLN
Dostępność	Mała ilość
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	47-02-94
Kod producenta	BIS-414i
Kod EAN	5908312598442
Producent	F&F
Negocjacja	tak

Opis produktu

Przełącznik bistabilny BIS-414i 230 V Świecznikowy.

Zasilanie 230 V. Maksymalne obciążenie 2 x 16 A (160 A/20 ms). Na szynę 35 mm. Współpracuje z przyciskami podświetlanymi.

Elektroniczny przekaźnik bistabilny umożliwia załączenie oświetlenia lub innego urządzenia z kilku różnych punktów za pomocą równolegle połączonych przycisków sterujących.

BIS-414i 230 V występuje w wersji:

- BIS-414i 230 V - ze stykami przystosowanym do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, takimi jak: świetlówki LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze itp.

Działanie

Zasilanie przekaźnika bistabilnego sygnalizowane jest świeceniem zielonej diody U. Przełącznik świecznikowy posiada dwa oddzielne wyjścia R1 i R2, których załączenie sygnalizowane jest świeceniem czerwonych diod R1 i R2. Stan wyjść wymuszany jest sekwencyjnie za pomocą łącznika chwilowego (dzwonkowego) podłączonego do wejścia sterującego. Po zaniku napięcia zasilania stan styków jest resetowany.

Kolejne naciśnięcia przycisku podłączonego do wejścia sterującego powtarzają sekwencję 0-1-2-3.

UWAGA!

BIS-414i 230 V może współpracować z przyciskami podświetlanymi.

Napięcie zasilania
Sterowanie lokalne
Maksymalny prąd obciążenia AC-1
Element wykonawczy
Konfiguracja styków

165÷265 V AC
TAK
16 A (160 A/20 ms)
przełącznik
2 × NO



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Separacja styku	TAK
Odporność na prądy uderowe	TAK
Ilość kanałów	2
Funkcjonalność	świecznikowy
Opóźnienie zadziałania	0,1 ÷ 0,2 s
Prąd impulsu sterującego	mniej niż 5 mA
Współpraca z przyciskami podświetlanymi	TAK
Pamięć stanu po zaniku zasilania	NIE
Funkcja załącz na czas	NIE
Dedykowane wejścia sterowania centralnego	NIE
Sterowanie radiowe	NIE
Przylącze	zaciski śrubowe 2,5 mm ²
Moment dokręcający	0,4 Nm
Pobór mocy	0,7 W
Temperatura pracy	-25 ÷ 50 °C
Wymiary	1 moduł (18 mm)
Montaż	na szynie 35 mm
Stopień ochrony	IP20