



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 09:52

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/czujnik-zaniku-fazy-ckf-br-10a-ff-p-22014.html>



Czujnik zaniku fazy CKF-BR 10A F&F

Cena internetowa brutto	86,00 PLN
Cena internetowa netto	69,92 PLN
Cena detaliczna	87,00 PLN
Dostępność	Brak na magazynie
Czas wysyłki	Brak.
Nasz symbol	47-01-44
Kod producenta	CKF-BR
Kod EAN	3452001403255
PKWiU	27.12.23.0
Producent	F&F
Negocjacja	tak

Opis produktu

Czujniki kolejności i zaniku fazy CKF-BR

Z regulowanym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1P.

Przeznaczenie

Czujnik kolejności i zaniku faz przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożących zniszczeniem silnika oraz zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem.

Działanie

Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napięciowa między fazami powyżej progu zadziałania spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 4sek, co zapobiega przypadkowemu odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5V powyżej napięcia zadziałania (tj. o wartość histerezy napięciowej). Przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika jest niemożliwe. W przypadku zmiany kolejności faz przed czujnikiem powodującej niepożądaną zmianę kierunku wirowania silnika, czujnik nie pozwoli na uruchomienie silnika. Ponowne załączenie jest możliwe po powrocie właściwej kolejności faz.

Dane techniczne

zasilanie	3×400/230V+N
styk	separowany 1P
prąd obciążenia	<10A
sygnalizacja zasilania / właściwa kolejność faz	LED zielona
sygnalizacja niewłaściwej kolejności faz	LED czerwona
asymetria napięciowa zadziałania	40÷80V~
histereza napięciowa	5V~
opóźnienie wyłączenia	4sek
pobór mocy	1,6W



INTER-LUMEN Sp.J.

91-328 Łódź

Polna 14/16

Tel. 42 611-64-17,19

temperatura pracy	-25÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
wymiary	2 moduły (35mm)
montaż	na szynie 35mm