



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 23:31

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/czujnik-zaniku-fazy-czf-2b-ff-th35-p-22017.html>



Czujnik zaniku fazy CZF-2B F&F TH35

Cena internetowa brutto **121,00 PLN**

Cena internetowa netto **98,37 PLN**

Cena detaliczna **126,00 PLN**

Dostępność **Mała ilość**

Czas wysyłki **24 godziny**

Nasz symbol **47-01-07**

Kod producenta **CZF2-B**

Kod EAN **5908312593065**

PKWiU **27.12.23.0**

Producent **F&F**

Negocjacja **tak**

» Trzonek **TH35**

Opis produktu

Czujniki zaniku fazy z kontrolą styków stycznika CZF2-B

Ze stykiem 1Z pod napięciem sieci.

Przeznaczenie

Czujnik zaniku fazy z kontrolą styków stycznika przeznaczone są do zabezpieczenia silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami oraz uszkodzenia styków stycznika załączającego grożącymi zniszczeniem silnika.

Działanie

Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napięciowa między fazami powyżej progu zadziałania spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 4sek, co zapobiega odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5V powyżej napięcia zadziałania (tj. o wartość histerezy napięciowej). Awaria któregośkolwiek ze styków stycznika załączającego silnik spowoduje wyłączenie silnika na stałe. Ponowne uruchomienie możliwe jest dopiero po całkowitym odłączeniu zasilania, usunięciu usterki stycznika i ponownym załączeniu. Przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika jest niemożliwe.

Dane techniczne

zasilanie	3×400/230V+N
styk	1Z
prąd obciążenia	<10A
sygnalizacja zasilania / poprawności parametrów	LED zielona



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

sygnalizacja awarii stycznika	LED czerwona
asymetria napięciowa zadziałania	55V~
histereza napięciowa	5V~
opóźnienie wyłączenia	4sek
pobór mocy	1,6W
temperatura pracy	-25÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
wymiary	2 moduły (35mm)
montaż	dwa wkręty do podłoża

» Trzonek: **TH35**