



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 22:28

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/czujnik-zaniku-fazy-czf-bs-ff-th35-p-22028.html>



Czujnik zaniku fazy CZF-BS F&F TH35

Cena internetowa brutto	108,47 PLN
Cena internetowa netto	88,19 PLN
Cena detaliczna	109,89 PLN
Dostępność	Brak na magazynie
Czas wysyłki	Brak.
Nasz symbol	47-01-10
Kod producenta	CZF-BS
Kod EAN	5908312593102
PKWiU	27.12.23.0
Producent	F&F
Negocjacja	tak
» Trzonek	TH35

Opis produktu

Przełączniki kontroli faz Czujniki zaniku fazy CZF-BS

Ze stałym progiem asymetrii napięciowej zadziałania. Styk 1P.

Przeznaczenie

Czujnik zaniku fazy przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożącymi zniszczeniem silnika.

Działanie

Zanik napięcia w co najmniej jednej, dowolnej fazie lub asymetria napięciowa między fazami powyżej progu zadziałania spowoduje wyłączenie silnika. Wyłączenie nastąpi z opóźnieniem 4sek, co zapobiega przypadkowemu odłączeniu silnika przy chwilowym spadku napięcia. Ponowne załączenie nastąpi automatycznie przy wzroście napięcia o 5V powyżej napięcia zadziałania (tj. o wartość histerezy napięciowej). Przy powyższych anomaliach uruchomienie silnika jest niemożliwe.

Dane techniczne

zasilanie	3×400/230V+N
styk	separowany 1P
prąd obciążenia	<10A
kontrola zasilania	3×LED zielona
asymetria napięciowa zadziałania	55V~
histereza napięciowa	5V~
opóźnienie wyłączenia	4sek
pobór mocy	1,6W



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

temperatura pracy	-25÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
wymiary	2 moduły (35mm)
montaż	na szynie 35mm

» Trzonek: **TH35**