



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 20:45

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/przekaznik-czasowy-pcu-504-uni-12264v-acdc-ff-p-30193.html>



Przełącznik czasowy PCU-504 UNI 12÷264V AC/DC F&F

Cena internetowa brutto	206,25 PLN
Cena internetowa netto	167,68 PLN
Cena detaliczna	213,12 PLN
Dostępność	Mała ilość
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	P322
Kod producenta	PCU-504 UNI
Kod EAN	5908312598503
Producent	F&F
Negocjacja	tak

Opis produktu

PCU-504

Przełącznik czasowy z podtrzymaniem po zaniku napięcia zasilania.

Przeznaczenie

Przełącznik czasowy służy do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np. wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp).

Przełącznik posiada funkcję podtrzymania do 10 min. i przełączenia styku po zaniku napięcia zasilania.

Działanie

Funkcje:

A-PODTRZYMANIE

Po włączeniu zasilania przełącznika następuje załączenie styków (pozycja 5-4/8-7). Po zaniku napięcia zasilania załączenie styków podtrzymywane jest przez nastawiony czas. Po zadany czasie styki zostaną rozłączone (pozycja 5-6/8-9).

B-OPÓŹNIONE ZAŁĄCZENIE

Po podaniu napięcia zasilającego styki pozostają otwarte (pozycja 5-6/8-9) przez nastawiony czas. Po odmierzeniu czasu następuje załączenie styków (pozycja 5-4/8-7) aż do momentu zaniku napięcia zasilania.

C-OPÓŹNIONE ZAŁĄCZENIE Z PODTRZYMANIEM

Po podaniu napięcia zasilającego styki pozostają otwarte (pozycja 5-6/8-9) przez nastawiony czas. Po odmierzeniu czasu następuje załączenie styków (pozycja 5-4/8-7). Po zaniku napięcia zasilania załączenie styków podtrzymywane jest przez nastawiony czas. Po zadany czasie styki zostaną rozłączone (pozycja 5-6/8-9).

Uwaga!

* Przy włączonym zasilaniu układ nie reaguje na zmianę nastaw czasu i funkcji.

* Praca z nowymi ustawieniami funkcji i czasu następuje po wyłączeniu i powtórny włączeniu zasilania.

Dane techniczne

zasilanie	12÷264V AC/DC
prąd obciążenia AC-1	2×4A
styk	separowany 2P



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

nastawa czasu

funkcja A i C	0,1s÷10min.
funkcja B	0,5s÷16min.30s
opóźnienie zadziałania dla funkcji awersyjnych	<50ms
sygnalizacja zasilania	LED zielona
sygnalizacja stanu styków	LED czerwona
pobór mocy	0,56W
temperatura pracy	-25÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
moment dokręcający	0,4Nm
wymiary	1 moduł (35mm)
montaż	na szynie TH-35
stopień ochrony	IP20