



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 19:53

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/przekaznik-czasowy-pcu-511-uni-12264v-acdc-ff-p-22069.html>



Przełącznik czasowy PCU-511 UNI 12÷264V AC/DC F&F

Cena internetowa brutto	152,31 PLN
Cena internetowa netto	123,83 PLN
Cena detaliczna	162,47 PLN
Dostępność	Brak na magazynie
Czas wysyłki	Brak.
Nasz symbol	P321
Kod producenta	PCU-511 UNI
Kod EAN	5908312591351
PKWiU	27.12.22.0
Producent	F&F
Negocjacja	tak

Opis produktu

PCU-511 UNI - Styk 1P.

Przeznaczenie

Przełączniki czasowe służą do sterowania czasowego w układach automatyki przemysłowej i domowej (np.: wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, sygnalizacji, itp).

Działanie

Funkcje:

*OPÓŹNIONE WYŁĄCZENIE (A)

Do czasu załączenia przełącznika styk pozostaje w pozycji 11-10 (3-5 dla PCU-511 UNI). Po podaniu napięcia zasilającego styk zostaje przełączony w pozycję 11-12 (3-7 dla PCU-511 UNI) i następuje odmierzenie nastawionego czasu pracy t. Po odmierzeniu czasu t styk powraca do pozycji 11-10 (3-5 dla PCU-511 UNI). Ponowna realizacja trybu pracy przełącznika możliwa jest po odłączeniu napięcia zasilającego i ponownym jego załączeniu.

*OPÓŹNIONE ZAŁĄCZENIE (B)

Przed i po podaniu napięcia zasilającego styk pozostaje w pozycji 11-10 (3-5 dla PCU-511 UNI) i następuje odmierzenie nastawionego czasu pracy t. Po odmierzeniu czasu t następuje przełączenie styku w pozycję 11-12 (3-7 dla PCU-511 UNI). Ponowna realizacja trybu pracy przełącznika możliwa jest po odłączeniu napięcia zasilającego i ponownym jego załączeniu.

*OPÓŹNIONE WYŁĄCZENIE - CYKLICZNE (C)

Tryb pracy opóźnionego wyłączania realizowany cyklicznie w jednakowych odstępach ustawianego czasu pracy i przerwy.

*OPÓŹNIONE ZAŁĄCZENIE - CYKLICZNE (D)

Tryb pracy opóźnionego załączania realizowany cyklicznie w jednakowych odstępach ustawianego czasu pracy i przerwy.

Uwaga!

* Przy włączonym zasilaniu układ nie reaguje na zmianę nastaw zakresu czasowego.

* Praca z nowo ustawionym zakresem czasu następuje po wyłączeniu i powtórny włączeniu zasilania.

* Przy włączonym zasilaniu w ustawionym zakresie czasowym możliwa jest płynna regulacja czasu w zakresie wartości nastawy czasu.

Zakresy czasowe



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

0,1s :	0,1÷1,2 sek.
1s :	1÷12 sek.
10s :	10÷120 sek.
1m :	1÷12 min.
10m :	10÷120 min.
2h :	2÷24 godz.
1d :	1÷12 dni (24÷288 godz.)
2d :	2÷24 dni (48÷576 godz.)

ON - przy włączonym zasilaniu powoduje trwałe załączenie styku w pozycji 11-12.
OFF - przy włączonym zasilaniu powoduje trwałe załączenie styku w pozycji 11-10.

Dane techniczne

zasilanie	
PCU-511 UNI	12÷264V AC/DC
prąd obciążenia	<8A
styk	separowany 1P
zakres nastawy czasu pracy	0,1sek÷576 godz.
opóźnienie zadziałania	<50msek
sygnalizacja zasilania	LED zielona
sygnalizacja stanu styku	LED czerwona
pobór mocy	0,8W
temperatura pracy	-25÷50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
wymiary	1 moduł (18mm)
montaż	na szynie TH-35