



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 23:40

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/przekaznik-czasowy-pf-10acdc-10-funkcji-t-35-p-23508.html>



Przełącznik czasowy PF-10/ACDC 10-funkcji T-35

Cena internetowa brutto	135,30 PLN
Cena internetowa netto	110,00 PLN
Cena detaliczna	155,00 PLN
Dostępność	Brak na magazynie
Czas wysyłki	Brak.
Nasz symbol	47-02-26
Kod producenta	PF-10/ACDC
Kod EAN	3452001534447
PKWiU	27.12.22.0
Producent	NIEZNANY
Negocjacja	tak

Opis produktu

Przełącznik czasowy 10-funkcyjny.

Model: PF-10/ACDC (230V AC, 24V AC/DC)

Do wyboru jednej z funkcji służy pokrętko z odpowiednimi oznaczeniami. Przy włączonym zasilaniu układ nie reaguje na zmianę funkcji. Dla funkcji a, b, c, d, i - zwarcie wyprowadzenia 6 z wyprowadzeniem 3 powoduje wykonanie funkcji od początku.

1) opóźnione wyłączenie Załączenie napięcia zasilania powoduje złączenie styków w pozycji 8-7 oraz 11-10 (stan wykonawczy) następuje odliczanie nastawionego czasu t, po upływie którego następuje przełączenie styków w pozycję 8 - 9 oraz 11 - 12 (stan początkowy).

2) opóźnione włączenie Załączenie napięcia zasilania powoduje rozpoczęcie odliczania nastawionego czasu t po upływie, którego następuje przełączenie styków w pozycję 8 - 7 oraz 11 - 10.

3) praca cykliczna z opóźnionym wyłączeniem Cykliczna realizacja funkcji "opóźnione wyłączenie" .

4) praca cykliczna z opóźnionym załączeniem Cykliczna realizacja funkcji "opóźnione załączenie" .

5) załączanie na określony czas Przy aktywacji wejścia sterującego następuje włączenie przełącznika na nastawiony czas t. Podczas odmierzenia czasu przełącznik nie reaguje na zmianę stanu wejścia sterującego.

6) wyłączanie na określony czas Przy aktywacji wejścia sterującego następuje wyłączenie przełącznika na nastawiony czas t. Podczas odmierzenia czasu przełącznik nie reaguje na zmianę stanu wejścia sterującego.

7) generowanie impulsu 0.5 s po czasie t wyzwalane wejściem sterującym Przy aktywacji wejścia sterującego następuje odmierzenie nastawionego czasu, po upływie którego zwierane są styki 8, 7 i 10, 11 na czas 0.5 s. Podczas odmierzenia czasu przełącznik nie reaguje na zmianę stanu wejścia sterującego.

8) zmiana stanu przy aktywacji wejścia sterującego Przełączenie pozycji styków następuje przy każdorazowej aktywacji wejścia sterującego.

9) generowanie impulsu 0.5 s po zadanym czasie Załączenie napięcia zasilania powoduje odliczanie czasu t, po upływie



INTER-LUMEN Sp.J.

91-328 Łódź

Polna 14/16

Tel. 42 611-64-17,19

którego zwierane są styki 8, 7 i 10, 11 na czas 0.5 s.

10) cykliczne impulsy z funkcją zatrzymania. Załączenie napięcia zasilania powoduje rozpoczęcie odliczania nastawionego czasu t , po upływie którego zwierane są styki 8,7 i 10,11 przekaźnika na 0.5 s. Cykl ten powtarza się do momentu aktywacji wejścia sterującego. Ponowna aktywacja wejścia sterującego rozpoczyna pracę cykliczną po upływie ustawionego czasu t .