



INTER-LUMEN Sp.J.
91-328 Łódź
Polna 14/16
Tel. 42 611-64-17,19

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 11:12

Link do produktu: <https://www.interlumen.com/przelacznik-faz-4m-azf-4-16a-pollin-7131-th35-p-25414.html>



Przełącznik faz 4m AZF-4 16A Pollin 7131 TH35

Cena internetowa brutto **317,00 PLN**

Cena internetowa netto **257,72 PLN**

Cena detaliczna **330,00 PLN**

Dostępność **Mała ilość**

Czas wysyłki **24 godziny**

Nasz symbol **2804**

Kod producenta **AZF-4**

Kod EAN **590722297131**

PKWiU **---**

Producent **POLLIN**

Negocjacja **tak**

» Trzonek **TH35**

Opis produktu

Automatyczny przełącznik faz AZF-4 / Wybór priorytetu: 16A / regulowany próg zadziałania

Automatyczny przełącznik faz AZF-4 służy do zapewnienia ciągłości pracy odbiorników jednofazowych. Potrzebny jest wszędzie tam, gdzie parametry napięcia zasilającego mają istotny wpływ na pracę urządzeń. Może współpracować z aparaturą medyczną, oświetleniem podstawowym i awaryjnym, klimatyzacją, urządzeniami chłodniczymi, systemami alarmowymi, sieciami komputerowymi i telekomunikacyjnymi, sieciami telewizji kablowych, monitoringiem itp. Do wejścia urządzenia doprowadza się zasilanie z sieci trójfazowej, a z jego wyjścia wyprowadza się napięcie zasilające odbiornik jednofazowy. Układ elektroniczny kontroluje wartość napięcia w sieci i w momencie jego spadku poniżej określonej wartości lub całkowitego zaniku przełącza odbiornik na drugą fazę, a jeżeli ta również jest nieprawidłowa, to bezpośrednio na trzecią.

AZF-4 posiada przełącznik wyboru trybu pracy, który umożliwia pracę z priorytetem fazy "L1" (będzie zawsze wybrana, gdy będzie miała prawidłowe parametry) lub bez priorytetu tej fazy.

Jeżeli została wybrana faza, np. L2 i jest ona prawidłowa, to nie nastąpi przełączenie na fazę L1 mimo jej powrotu - co w praktyce oznacza mniej przełączeń.

Automatyczny przełącznik faz AZF-4 wykonywany jest w obudowie z tworzywa samogasnącego, przeznaczonej do montażu na szynie TH-35.

AZF-4 wyposażony jest w regulację progu zadziałania oraz sygnalizację świetlną, informującą, która faza jest aktualnie wybrana.

UWAGA: AZF-4 pozwala na bezpośrednie zasilanie odbiornika jednofazowego lub na sterowanie trzema zewnętrznymi stycznikami (w przypadku dużej mocy odbiornika). Cewki styczników powinny być na napięcie 230 V AC.

Do urządzenia, zamiast sieci trójfazowej, można przyłączyć dwa lub trzy źródła zasilania 230V pod warunkiem wspólnego zera "N".

» Trzonek: **TH35**